

QUAX BLMC kosovnica

ohišje	vrednost/koda	količina/ shema	pakirano v KIT	EM	Oznaka na elementu	pozicija
SMD0805	100E 5%	3	4	kos	101	R36, R38, R40
SMD0805	680E 5%	3	4	kos	681	R32, R33, R34
SMD0805	2K2 1%	9	11	kos	2201	R3, R7, R9, R10, R12, R13, R14, R15, R16
SMD0805	10K 1%	11	14	kos	1002	R2, R4, R6, R8, R11, R18, R19, R24, R25, R29, R31
SMD0805	20K 1%	7	9	kos	2002	R20, R21, R22, R26, R27, R30, R5-7 celic NiCd,Ni-Mh
SMD0805	22K 1%	0	1	kos	2202	R5-2 celici Li-Poly
SMD0805	24K3 1%	0	1	kos	2432	R5-8 celic NiCd,Ni-Mh
SMD0805	33K 1%	0	1	kos	3302	R5-10 celic NiCd,Ni-Mh
SMD0805	36K, 1%	0	1	kos	3602	R5-3 celice Li-Poly
SMD0805	47K 5%	7	9	kos	4702	R1, R17, R23, R28, R35, R37, R39
SMD0805	100nF 25V	2	2	kos	-	C1, C3
SMD-B	10uF/10V	1	1	kos	106	C2
axial	100u/25V	1	1	kos	orig.	C4 (med X4 in X5)
SMD0805	LED green KPT-2012 SGC	1	1	kos	-	D3
SMD0805	LED red KP-2012 EC	1	1	kos	-	D2
SOD80	BAS85	1	1	kos	-	D1
DPAK	L4941BDT	1	1	kos	4941B	IC1
SOIC 20	AT90S2313-10SI	1	1	kos	orig.	IC2
SO8	LM339D	1	1	kos	orig.	IC3
SOT23	BC847	3	3	kos	1F	T1, T2, T3
SO8	SI4425P	3	3	kos	4425	T5, T7, T9
SO8	IRF7455	3	3	kos	F7455	T4, T6, T8
DIL	header 20 female	0,3	0,3	kos	-	X1
custom	CSTCC_G8M00	1	1	kos	800Ct	Q1
	TIV	1	1	kos	-	-
	kabelček R/C	1	1	kos	-	na X2
	termoskrčka 37 mm	0,12	0,12	m	-	-
	kabel 1.5mm2-rdeč	0,4	0,4	m	-	na X4, X6, X7, X8
	kabel 1.5mm2-črn	0,1	0,1	m	-	na X5

Osnovne informacije o BLMC najdeš na http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc_en.htm

Za najnovejše informacije spremljaj <http://mdm.zrcalo.si/forum/viewtopic.php?t=5063&start=0>

POZOR!

Za vse posledice in morebitno škodo, nastalo v zvezi s sestavljanjem, preizkušanjem ali uporabo je odgovorna oseba, ki s prejetim materialom ter sestavljenim, hranjenim ali vgrajenim krmilnikom rokuje. Začetek sestavljanja pomeni prevzem odgovornosti, v nasprotnem primeru naj prejemnik pred začetkom sestavljanja vrne celoten material pošiljatelju !

Uspešno sestavljanje!

Primož

22.1.2005